UWAGI:

1. instalację elektryczną prowadzić w szachcie kablowym oraz pod tynkiem.
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie min. Ø60mm.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t.
4. Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki:
   - gniazda wtykowe dla ludzi montować na wys. 0,5m w pokojach h=0,3m
   - gniazda wtykowe dla ludzi montować na wys. 1,7m od sanitariatu, łazienki, pomieszczeniach h=1,2m
   - gniazda wtykowe dla zmywarki montować na wys. 0,5m w szafce kuchennej
5. Gniazda wtykowe dla ludzi montować na wys. ok. 1,7m od posadzki.
6. Gniazda wtykowe dla telewizora montować na wys. ok. 1,8m od posadzki.
7. Gniazda wtykowe nad blatem roboczym w kuchni montować na wys. ok. 115m od posadzki.
8. Gniazda wyczkowe dla ludzi montować na wys. ok. 1,8m od posadzki.
9. Puszki zasilające płytę indukcyjną oraz gniazdo dla piekarnika zamontować na wysokości ok. 0,5m od posadzki - szczegóły w projekcie wykonawczym.
10. Sekcje grzejnikowe z projektu sanitarnego zasilać z szyny elektroinstalacyjnej montowanej w szachtach kablowych pod umywalką. Przewód wyrównawczy doprowadzić z szyny do miejsca zabudowy brodzika.
11. Dokładne rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosować do konkretnie przyjętej aranżacji i instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.
12. Od przyścisku głównego przeowyższego wyłącznika prądu do rozdzielnicy RG doprowadzić kabel HDGs 3x2,5mm2.
13. Kable HDGs prowadzić w klasie utrzymania funkcji.
14. Przejścia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej E odpowiadającej klasie ściany.
15. Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia.
16. Instalację wykonać z odpowiadającym przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
17. Osprzęt i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.

SYMBOL

SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
N	N GNIAZD PODTYNKOWYCH I NATYNKOWYCH 230V, MONTOWANYCH NA WYSOKOŚCI 0,3M NAD POSADZKĄ, IP20
N	N GNIAZD PODTYNKOWYCH I NATYNKOWYCH 230V, MONTOWANYCH NA WYSOKOŚCI 1,8M NAD POSADZKĄ, IP44
	INSTALACJA STRUKTURALNA
W	GŁÓWNY PUNKT ROZDZIELCZY (GPR) BUDYNKU
W	Wi-Fi na kondygnacji

wykonać nowe złącze kablowe

SYMBOL

SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
N	N GNIAZD PODTYNKOWYCH I NATYNKOWYCH 230V, MONTOWANYCH NA WYSOKOŚCI 0,3M NAD POSADZKĄ, IP20
N	N GNIAZD PODTYNKOWYCH I NATYNKOWYCH 230V, MONTOWANYCH NA WYSOKOŚCI 1,8M NAD POSADZKĄ, IP44
	INSTALACJA STRUKTURALNA
W	GŁÓWNY PUNKT ROZDZIELCZY (GPR) BUDYNKU
W	Wi-Fi na kondygnacji

BIURO PROJEKTOWE NADZÓR BUDOWLANY
Roman Gliwiński
ul. Kolejowa 3, 62-002 Suchy Las
tel. kom. 693 002 284, fax. 061 8726037
e-mail: biuro@marcinantonczyk.pl, marcinantonczyk@wp.pl, www.marcinantonczyk.pl

Data: 01.11.2022r.			
Nr rys.: E-042	Skala: 1:100		
Branża: ELEKTRYCZNA			
Temat: Rzut z piętra - instalacja elektryczna - gniazda + tabl			
Nazwa inwestycji: Budowa szkoły w Strzeszynie			
Adres: dz. nr 3/73 obręb ewid. Strzeszyn IV (0025), gmin ewid. Gm. Poznań Miasto [0640]_1], m. Poznań, powiat Poznań, woj wielkopolskie			
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projekt:	Elektryczna:	mgr inż. Roman Gliwiński Upr.: NB-7220/7233/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant:	Elektryczna:	mgr inż. Marcin Antończyk Upr.: POM/0112/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.	
Projektant:	Tele-technika:	tech. Stefan Kononowicz Upr.: UAN-K-ZZ-7220/248/87 do projektowania w spec. teletechnicznej	
Projektant:	Tele-technika:	mgr inż. Roman Gliwiński Upr.: NB-7220/7233/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. telet	